

Drehzahlanzeige ATEX



Spannungsversorgung: 230V
 Betätigung: Mechanischer Ein-/Ausshalter
 Sensor: Induktiv Sensor, NAMUR
 Gewinde Sensor: M8x1
 Messbereich:
 Messabstand max. 1,5mm
 Drehzahlbereich 0-99 1/min
 Anschlüsse:
 Eingang: Stromversorgung von 230V
 Ausgang: Sensor Signalleitung, Stromversorgung für die Anzeige

ABMESSUNGEN

	Anzeige	Schaltbox
Länge mm	160	200
Breite mm	120	150
Höhe mm	195	125

EXPLOSIONSSCHUTZ

Anzeige	Schaltbox
Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 20 (ATEX) Zone 21 (ATEX)	Zone 2 (ATEX)

WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.



WIR BRINGEN BEWEGUNG IN BESONDERE UMGEBUNGEN.

PTM mechatronics GmbH | +49 8134 25 797 0 | info@ptm-mechatronics.com | www.ptm-mechatronics.com